

MISTURADOR DE BANDA VHF/UHF

VHF/ UHF BAND MIXER



Especificações/ Specifications

CÓDIGO	PQMB-2300		CODE
Elétricas		Unid./ Unit	Electrical
Faixa de frequência	54~216 / 470~890	MHz	Frequency range
Perda de inserção	≤1,6	dB	Insertion loss
Impedância	75	Ohms	Impedance
Mecânicas		Unid./ Unit	Mechanical
Dimensões	52x45x13	mm	Dimensions
Peso	25	g	Weight
Conectores	Tipo "F" fêmea/ "F" female type		Connectors

Administrativo e Assistência Técnica:
 Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0001-00
 Condomínio Vale Industrial Paulista
 Rodovia Geraldo Scavone, 2730 - Rua Dois nº 201
 Jardim Califórnia | CEP 12.305-490 | Jacareí - SP - Brasil
 +55 11 4693-9300
 proeletronic@proeletronic.com.br

Unidade Fabril MG:
 Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0003-71
 Avenida João XXIII, 1300 - Bloco 1
 CEP 37.600-000 | Paraisópolis - MG - Brasil
 +55 35 3651-3112



www.proeletronic.com.br